

AC-020

KÉT AJTÓS STANDALONE BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ EGYSÉG

Az AC-020 egy speciális vezérlő egység, mely minden elemet tartalmaz, mely két ajtós beléptetési pont vezérléséhez szükséges. Két leolvasó jeleit fogadja (BE/BE), két kimeneti nyomógomb jeleihez van bemeneti pontja. Egy integrált tápegység láthatja el feszültséggel az ajtózárat, és a leolvasókat. Akkumulátor töltőt is tartalmaz. Ez egy teljesen komplett egység, ami készen áll a telepítésre. A program beállítása a saját billentyűzetről elvégezhető. A leolvasók és az ajtózárok nagyon széles skálájával kompatibilis

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az AC-020 egy kétajtós beléptető vezérlő (BE/BE) konfigurációval 500 felhasználó részére. Wiegand 26 bites leolvasók jeleit tudja fogadni.

A két ajtós beléptető vezérléséhez tartalmaz egy 12V DC 1,2A-es tápegységet a zárok és a leolvasók táplálásához, továbbá két 5A-es relét a zárok vezérléséhez, és két bemenetet a kimeneti nyomógombok jeleinek fogadásához.

Felhasználóbarát, a programozást két LED kijelző és egy beépített hangjelző segíti. A bekötéshez könnyen kezelhető sorkapcsokkal rendelkezik.

Egyedi jellemzője a tamper érzékelés, a beépített hangjelző, a 12V-os akkumulátor töltő, és a billentyűzet, amiről mint PIN vezérlőt lehet használni az egységet.



LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

- Két ajtós compact vezérlő egység, mely minden szükséges elemet tartalmaz.
- 12V DC 1,2A-es tápegységet tartalmaz az ajtózárok és a leolvasók táplálásához,
- Egyszerű, és gyors a programozása,
- Két PIN és/vagy PROX leolvasót támogat,
- Beépített hangjelzővel rendelkezik az ajtócsengő, tamper jelzés és riasztási funkciók ellátására,
- Egyszerű az alkalmazott sorkapcsokba történő csatlakozás.

PROFESSZIONÁLIS JELLEMZŐK

- Compact, nagy teljesítményű, minden az egyben eszköz,
- Tamper funkciót tartalmaz a leolvasók és a vezérlő részére, (a leolvasók vezetékének elvágását jelzi),
- Két C típusú relét tartalmaz NO és NC kimenetekkel, így alkalmas fail-safe és fail-secure alkalmazásokhoz egyaránt,
- Két programozói szint, és 3 beállítható biztonsági szint,
- Beépített tápegységgel rendelkezik a zárok és a leolvasók táplálásához, valamint tartalmaz egy akkumulátor töltő egységet is, külső akkumulátorok töltéséhez,
- Programozható a billentyűzetről, amit LED kijelző és hangjelző tesz egyszerűbbé.

AC-020 KÉT AJATÓS STANDALONE BELÉPTETŐ



ELEKTRONIKUS JELLEMZŐK	
Bemeneti feszültség:	16 V AC 1,5A transzformátorról
Maximális bemeneti áram:	Készenléti áram max 65 mA (nem tartalmazza a kiegészítők áramfelvételét) Maximum: 120 mA (nem tartalmazza a kiegészítők áramfelvételét)
Relé kimenetek:	2 darab 5A-es C relé NO és NC kivezetésekkel
Akkumulátortöltő:	12V 7Ah-ás biztonsági zselés akkumulátorhoz
Beépített tápegység:	Az ajtózárhoz: 1,2A áramkorlátozással Leolvasókhoz: 300 mA áramkorlátozással

ÜZEMI JELLEMZŐK	
Két kimeneti nyitó bemenet:	NO száraz kontakt aktiválja az ajtózárát
PIN kód:	Programozható 4 digités PIN kódok
2 felhasználói szint:	10 master és 490 normál felhasználó
3 biztonsági mód:	3 szint, Normál/BYPASS/Védett mód
Hang és fényjelzés:	Beépített hangjelző és 2 darab 3 színű LED

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Működési környezet:	Beltéri alkalmazhatóság
Működési hőmérséklet:	-31°C-tól +63°-ig,
Környezeti nedvességtartalom:	10-től 95%-ig, nem kondenzálódó
RFI védelem:	20 V/m 1000 MHz-ig

FIZIKAI PARAMÉTEREK	
Méret:	134 mm (magas) x 85 mm (hosszú) x 30 mm (mély)
Tömeg:	220 g

RENDSZER KOMPONENSEK

Mi rendelkezünk a Rosslare 26 bites Wiegand leolvasók teljes skálájával.

Vandálbiztos, beltéri, kültéri, biometrikus, PIN/PROX, Smart kártya, stb.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az AC-020 termékre a gyártó 2 év garanciát biztosít.

Kereskedelmi és műszaki információkért keresse meg cégünket. Örömmel állunk az Önök rendelkezésére.

