

AC-115

8 AJTÓIG HÁLÓZATBA KAPCSOLHATÓ, EGY AJTÓS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

Az AC-115 egy nagyteljesítményű, komplett, „minden az egyben” kialakítású egyajtós beléptető vezérlő egység. Alkalmazásával gazdaságosan létesíthető, maximum 8 ajtós, hálózatos beléptető rendszer. Ez az egység maximum 2400 felhasználó adatainak kezelésére alkalmas. Két leolvasó csatlakoztatható rá (ki/be), és egy felhasználóbarát, PC-n futó szoftverhez kapcsolódik. Tartalmaz egy beépített hangjelzőt ajtó csengő, riasztás, és chime üzemmódhoz. Tartalmaz továbbá egy beépített akkumulátor töltő egységet is.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az AC-115 alkalmas két leolvasó (Ki/Be) jeleinek fogadására és tápellátására, vezérel és 1,2A terhelésig táplál egy elektromos zárat, felügyeli az ajtó állapotát, és még beépített akkumulátor töltővel is rendelkezik.

Egy felhasználóbarát szoftverrel rendelkezik, mely on-line és off-line üzemmódban való működésre egyaránt alkalmas. Az egység 2000 férőhelyes eseménytárral rendelkezik, hogy off-line üzemmódban sem vesszenek el az események.

8 vezérlő egység egymással RS-485-ös vonalon állnak kapcsolatban, és egy RS-485/RS-232 átalakítón keresztül egy PC-re kapcsolható az így kialakított hálózat.

Kompatibilis az összes Rosslare gyártmányú leolvasóval, és mivel „C”ajtónyitó kontaktussal rendelkezik, így a forgalomba lévő legtöbb elektromos zárat vezérelni tudja, fail-safe és fail-secure üzemmódban egyaránt.

Egyedi beépített eszköze a hangjelző, ami alkalmas ajtó csengőként, riasztó jelként, és chime üzemmódban való alkalmazásra egyaránt.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

- 2400 felhasználó.
- Egyszerűen és nagyon gyorsan telepíthető, „minden az egyben” kivitelű.
- Két 26 bites Wiegand kimenetű standard leolvasót (PIN, PROX, PIN+PROX), vagy billentyűzetet támogat.
- Beépített valós idejű órat tartalmaz, amit külön beépített akkumulátor 10 évig táplál.
- Tamper jelzést ad kábel elvágásra a leolvasónál, és doboz nyitásra a fő egységnél.
- Csengő, chime és riasztási hangjelzést tud adni a beépített hangjelzővel.
- 2 programozható felhasználói szint, és 3 biztonsági mód.
- PC alkalmazása nélkül, működhet mint egy ajtós standalone PIN vezérlő.



- Microsoft Windows 98/Me, és XP/NT/2000 operációs rendszeren fut a szoftverje.
- Felhasználóbarát PC szoftver, mely néhány elemmel beléptető rendszerré egészíthető ki.
- Nagy távolságú RS-485 hurok alakítható ki a vezérlők között, és egy MD14 jelű RS-485/RS-232 átalakítón keresztül csatlakoztatható a PC-re.
- Távvezérelt módon konfigurálható a felhasználók adata, fényképei, belépési jogosultságok, események, riasztások, nyitási idők, és zár üzemmódok.
- Alkalmas szűrőfeltételekkel ellátott be és kilépési adatok, időpontok, riasztási események hely és időponttal ellátott adatairól jelentések készítésére.
 - A konfigurációs szoftver több nyelven is üzemelhet.

AC-115

EGY AJTÓS VEZÉRLŐ



ELEKTRONIKUS JELLEMZŐK

Tápfeszültsége	16 V AC, (1,5A 25VA), transzformátorról
Áramfelvétel	Készenlét 65 mA (kiegészítő eszközöket nem számolva) Max. 120 mA (kiegészítő eszközöket nem számolva)
Relék	Ajtó nyitáshoz 5A C típusú, NO vagy NC kontakt 1A relé a földhöz zárva
Akkumulátor töltő	12V 7Ah-ás akkumulátorok töltéséhez
Belső tápfeszültség	Ajtó zárhoz: 12V 1,2 A áramhatárolóval Leolvasókhoz: 12V 300 mA áramhatárolóval

ÜZEMI JELLEMZŐK

Kimeneti nyomógomb bemenet (REX)	NO száraz kontaktus
Segéd bemenet:	NO száraz kontaktus, ajtó állapotjelzésre
PIN kódok	Programozható min 4, maximum 8 digit
Valós idejű óra	10 évig táplálást biztosító akkumulátorral
Belépési idő/Ünnepnapok	8 programozható időzóna, 24 programozható ünnepnap
Esemény tároló	200 eseményhez, nem felejtő memóriában tárolva
3 biztonsági mód	Normál/Bypass/Fokozott biztonság
Hang és fényjelzések	Beépített hangjelző: ajtó csengő, riasztás, chime módhoz, és 2 darab 3 színű LED kijelző

FIZIKAI JELLEMZŐK

Méretei (hossz x szélesség x mélység)	134 x 85 x 30 mm
Tömeg	220 g

KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK

Működési környezet	Beltéri kivitel
Működési hőmérséklet	-31°C-től + 63°C
Páratartalom	0-tól 95%-ig (nem kondenzálódó)
RFI védettség	>20 V/m 1000MHz-ig

RENDSZER KOMPONENSEK

Az AC-015 kompatibilis a Rosslare kiegészítőkkel és leolvasókkal.



EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az AC-015 egységre a Rosslare gyár 2 év garanciát biztosít.



Rendszertechnika Informatikai és Biztonságtechnikai Kft.

Budapest, 1124 Németvölgyi út 65.

Tel: 212-8576 Fax.: 356-0850

e-mail: rendtech@axelero.hu web: www.rendszertechnika.com