



LR-3 eas RF ID leolvasó

LEÍRÁS

Az LR-3 eas egy csak előre tervezett korlátozott funkciókkal rendelkező kifejezetten beléptető rendszerek céljára kifejlesztett leolvasó, parkolók, ipari kapuk, családi házak kapuinak vezérléséhez, valamint személyek beléptetéséhez.

Az LR-3 eas egy szabványos Wiegand illesztőn keresztül kommunikál a beléptető rendszerrel, és egy RS232 illesztőn keresztül lehetséges a konfigurálása. Egy hurok detektor jelét képes fogadni, abban az esetben, ha az RF ID azonosítás csak akkor kell működjön, mikor a jármű valóban jelen van. A leolvasónak több szolgáltatása is van, például a frekvencia ugrás (FHSS**). Az FHSS mód alkalmazása lehetővé teszi egy adott sávon belüli frekvenciák közötti ugrást, biztosítva ezzel a zajos környezetbe, és a több leolvasót tartalmazó környezetben történő zavartalan működést. A leolvasási távolság az alkalmazott ID tag típusától függően elérheti az 5 métert. Az LR-3 eas leolvasó a PassMan eas alkalmazói szoftverrel érkezik, mely megfelel a beléptető rendszerekben történő alkalmazásokhoz.

- Előre meghatározott funkció a PassMan eas szoftver alkalmazásával
- A leolvasási távolság elérheti az 5 métert*
- Kisteljesítményű RF kimenet – világszerte engedélyezés nélkül alkalmazható
- Wiegand illesztő (26- adat bit és 8-bit site code)
- Hurok érzékelő bemenet

SPECIFIKÁCIÓK

Leolvasási távolság*	maximum 5 méter*
Működési frekvencia	2.435 ... 2.465 GHz
Méret	226 x 143 x 50 mm / (8.9 x 5.6 x 2.0 in)
Tömeg	0.75 kg (1.65 lbs)
Tápfeszültség	10 ...30 VDC
Teljesítmény felvétel	5 W (max 10 W normál üzemben)
Működési hőmérséklet	-30 °C (-22 °F) ...+60 °C (+140 °F)
Ipari védettség	IP 65
Minősítések	CE Certificate according to R&TTE-Directive 1999/5/EC, FCC M39LRXX

* A leolvasó felerősítésétől, és az alkalmazott ID tagtól függően ** A helyi szabályozásoktól függően

Rendelési információ:

Part No. PassMan eas	612863
Part No. Frekvencia ugrás tiltás opció	612772